

Traka Touch это готовое решение по управлению ключами, которое работает полностью независимо от ваших IT устройств. Всё управление происходит через сенсорный экран на передней панели, начиная с первоначальной административной установки пользователей и ключей, заканчивая ежедневным доступом пользователя. В дополнение есть возможность работы в сетевом режиме через программное обеспечение "TrakaWeb"

### Основные характеристики:

- Обеспечивает лёгкий доступ 24/7 к ключам
- Доступ только авторизованным пользователям
- 7" сенсорный экран
- Полная возможность аудита и клиентских транзакций
- Безопасное хранение и управление до 180 ключей
- Легкий доступ через ввод PIN кода, считывателя RFID карт или биометрического сканера отпечатков пальцев
- Встроенное резервное питание
- Мягкое закрытие программы без потери данных в случае длительного обрыва питания

### Работа в автономном режиме:

- Готовое решение по управлению ключами, которое работает полностью независимо от ваших IT устройств
- Автономное устройство "plug & play"
- Не требуется сетевого подключения, компьютера или внешней базы
- USB порт для импорта/экспорта данных через флеш-накопитель
- Автоматическое резервное копирование данных

### Работа в сетевом режиме:

- Полное администрирование по сети через Traka Web
- Централизованное управление и отчетность
- Браузер для удаленного администрирования




"С помощью Traka Touch мы сумели быстро и легко улучшить управление ключами на уровне магазина. Мы планируем установить устройство в каждом из наших магазинов. Это блистательно простое, но эффективное решение, которое делает эффективное управление ключами простым как для персонала, так и менеджеров. Более того, поскольку оно его легче запускать на месте, не привлекая персонал из IT"

Traka Touch Комментарий пользователя

## ТРАКА L-TOUCH Спецификация

- Размеры шкафа: (В)1904mm x (Ш)605mm x (Г)50mm
- Размеры шкафа с контрольным блоком: (В)1904mm x (Ш)823mm x (Г)50mm
- Вес: 65 кг
- Источник питания: Вход: 100-240V AC, Выход: 15V DC
- Резервная батарея: DC12v 7Ah
- Потребляемая мощность: 35W макс
- Материал шкафа: Сталь оцинкованная
- Варианты цвета: Черный (TLP-F652-T) или Кремовый (RAL1013)
- Материал дверцы: Прозрачный поликарбонат или глухая металлическая
- Рабочая температура: для использования только в помещении (-5°C до +50°C при 95% без конденсации влажности)
- Установка: К стене (кронштейн в комплекте)
- Позиции для ключей: 10-180 (360 при двойной плотности) увеличение до 720 с дополнительными шкафами
- Поддержка полос под брелоки: с блокировкой или без блокировки брелоков iFob, с кнопкой или без кнопки, двойная плотность (360 позиций), сочетание двух типов – все с поддержкой трех-цветной индикации диода
- Кол-во пользователей в системе: 25,000 (более по запросу)
- Связь: Ethernet (TCP/ IP) 10/100 MB
- Интерфейс считывателя: Clock/ data, Wiegand, Serial (RS232/ TTL), только PIN
- Тревожные выходы: 3 x 1A/24V контакты реле для подключения к сигнализации, СКД, видеонаблюдению
- Сертификаты: CE, FCC, CSA, ROHS



Вся линейка Traka Touch; L-Touch, S-Touch и M-Touch, безопасно управляется и контролируется через Traka Web.

# ABLOY

ООО «АБЛОЙ»

115114, г. Москва, Дербеневская ул. д. 20 стр. 16

Россия

Тел +7 495 937 50 90

Эл. почта: info@abloy.ru

traka  
ASSA ABLOY