

Traka Touch это готовое решение по управлению ключами, которое работает полностью независимо от ваших IT устройств. Всё управление происходит через сенсорный экран на передней панели, начиная с первоначальной административной установки пользователей и ключей, заканчивая ежедневным доступом пользователя. В дополнение есть возможность работы в сетевом режиме через программное обеспечение Traka Web с WEB доступом для централизованного управления ключницами и шкафами для оборудования.



Основные характеристики:

- Обеспечивает лёгкий доступ 24/7 к ключам
- Доступ только авторизованным пользователям
- 7" сенсорный экран
- Полная возможность аудита и клиентских транзакций
- Безопасное хранение и управление до 20 ключей
- Легкий доступ через ввод PIN кода, считывателя RFID карт или биометрического сканер отпечатков пальцев
- Встроенное резервное питание
- Мягкое закрытие программы без потери данных в случае долговременного обрыва питания

Работа в автономном режиме:

- Готовое решение по управлению ключами, которое работает полностью независимо от ваших IT устройств
- Автономное устройство "plug & play"
- Не требуется сетевого подключения, компьютера или внешней базы
- USB порт для импорта/экспорта данных через флеш-накопитель
- Автоматическое резервное копирование данных на съёмную карту SD

Работа в сетевом режиме:

- Полное администрирование по сети через Traka Web
- Централизованное управление и отчетность
- Браузер для удаленного администрирования



“С помощью Traka Touch мы сумели быстро и легко улучшить управление ключами на уровне магазина. Мы планируем установить устройство в каждом из наших магазинов. Это блистательно простое, но эффективное решение, которое делает эффективное управление ключами простым как для персонала, так и менеджеров. Более того, поскольку оно автономно, его легче запускать на месте, не привлекая персонал из IT.”

Traka Touch Комментарий пользователя

ТРАКА M-TOUCH Спецификация:

- Размеры шкафа: (Д)819мм x (В)290мм x (Г)143мм
- Вес: 17кг
- Источник питания: Вход: 100-240V AC, Выход: 15V DC
- Резервная батарея: DC12v 7Ah
- Потребляемая мощность: 35W макс
- Материал шкафа: Сталь оцинкованная
- Варианты цвета: Черный (TLP-F652-T) или Кремовый (RAL013)
- Материал двери: Прозрачный поликарбонат или глухая металлическая
- Рабочая температура: для использования только в помещении(-5°C до+50°C при95% без конденсации влажности)
- Установка: К стене (кронштейн в комплекте)
- Позиции для ключей: 10-20 (40 при двойной плотности)
- Поддержка полос под брелоки с блокировкой или без блокировки брелоков iFob, с кнопкой или (40 позиций под брелки), сочетание двух типов – все с поддержкой трех-цветной индикации диода
- Кол-во пользователей в системе: 25,000 (более по запросу)
- Связь: Ethernet (TCP/ IP) 10/100 MB
- Интерфейс считывателя: Clock/ data, Wiegand, Serial (RS232/ TTL), только PIN
- Тревожные выходы: 3 x 1A/24V контакты реле для подключения к сигнализации, СКД, видеонаблюдению.
- Сертификаты: CE, FCC, ROHS, UL



Вся линейка Traka Touch; L-Touch, S-Touch и M-Touch, безопасно управляется и контролируется через Traka Web.

ABLOY

ООО «АБЛОЙ»

115114, г. Москва, Дербеневская ул. д.20 стр.1Б

Россия

Тел +7 495 937 50 90

Эл.почта: info@abloy.ru

traka
ASSA ABLOY